







Tipo	Perfil				Descripción	Control de la App	
	ID del perfil	Modelo / Nombre	Icono	Modo del perfil			
DALI	41631**	DALI Lin* Broadcast		DALI/BC/Dim{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Perfil predeterminado de fábrica. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC	
	41632	DALI Lin* BC + iRelay		DALI/BC/Dim{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Toggle switch independiente para el control de la salida AUX.	Regulador: BC AUX: Salida de colector abierto	
	41633	DALI Log Broadcast		DALI/BC/Dim{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI Broadcast. Curva de regulación logarítmica. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC	
	41634	DALI Lin* BC + Ext. Presence		DALI/BC/Dim{OHI,H WTemp,Presence,Daylight}	DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Un sensor de presencia DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC	
	41635	DALI Lin* BC + Ext. Sensors		DALI/BC/Dim{OHI,H WTemp,Presence,Daylight}	DALI Broadcast. Curva de regulación lineal. Un sensor de presencia y luminosidad DALI-2 conectado al bus DALI aparecerá como un sensor Casambi en la App. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC	
	41636	DALI Lin* 1xDIM SA		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI DT6 1xDimmer. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: A0	
	41637	DALI Lin* 2xDIM SA		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI DT6 2xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1	
	41638	DALI Lin* 3xDIM SA		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI DT6 3xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2	
	41639	DALI Lin* 4xDIM SA		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI DT6 4xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3	
	41640	DALI Lin* 5xDIM SA		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI DT6 5xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3 Regulador 5: A4	









	41641	DALI Lin* 6xDIM SA		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI DT6 6xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3 Regulador 5: A4 Regulador 6: A5	
	41642	DALI Lin* 7xDIM SA		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI DT6 7xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3 Regulador 5: A4 Regulador 6: A5 Regulador 7: A6	
	41644	DALI Lin* 8xDIM SA		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI DT6 8xDimmers. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: A0 Regulador 2: A1 Regulador 3: A2 Regulador 4: A3 Regulador 5: A4 Regulador 6: A5 Regulador 7: A6 Regulador 8: A7	
	41645	DALI Lin* (1xGroup)		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI 1xGroup. Curva de regulación lineal. Controla grupos DALI. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: G0	
	41646	DALI Lin* (2xGroup)		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI 2xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1	
	41647	DALI Lin* (3xGroup)		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI 3xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2	
	41648	DALI Lin* (4xGroup)		DALI/Elements{OHI,H WTemp,Daylight}	DALI 4xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3	






	41649	DALI Lin* (5xGroup)		DALI/Elements{OHI, HWTemp, Daylight}	DALI 5xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3 Regulador 5: G4	
	41650	DALI Lin* (6xGroup)		DALI/Elements{OHI, HWTemp, Daylight}	DALI 6xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3 Regulador 5: G4 Regulador 6: G5	
	41651	DALI Lin* (7xGroup)		DALI/Elements{OHI, HWTemp, Daylight}	DALI 7xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3 Regulador 5: G4 Regulador 6: G5 Regulador 7: G6	
	41652	DALI Lin* (8xGroup)		DALI/Elements{OHI, HWTemp, Daylight}	DALI 8xGroup. Curva de regulación lineal. Los niveles de los sliders individuales se sobrescriben cuando regulamos desde el icono de la App. Controla grupos DALI. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador 1: G0 Regulador 2: G1 Regulador 3: G2 Regulador 4: G3 Regulador 5: G4 Regulador 6: G5 Regulador 7: G6 Regulador 8: G7	
	41653	DALI Lin* DT6 TW Warm-Cool SA		DALI/2ch/Dim, Vertical{OHI, HWTemp, Daylight}	DALI DT6 Tunable white. Slider genérico Cálido / Frío (sin valores CCT). Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	Regulador: A0+A1 Cálido/Frío: Mezcla de la temperatura de color	
	42327	DALI Lin* DT6 TW 3-5K SA		DALI/2ch/Dim, TW{OHI, HWTemp, Daylight}	DALI DT6 Tunable white. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0. Cálido: dirección A0 Frío: dirección A1	Regulador: A0+A1 Temperatura de color: Mezcla cálido (3000K) / frío (5000K)	



	41654	DALI Lin* DT6 RGB SA		DALI/3ch/Dim,RGB{OHI,HWTemp,Daylight}	DALI DT6 RGB. Curva de regulación lineal. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2	Regulador: regulación de los canales rojo/verde/azul Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	
	41655	DALI Lin* DT6 RGB/W SA		DALI/4ch/Dim,RGB/White{OHI,HWTemp,Daylight}	DALI DT6 RGB/W. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco/Color. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco: dirección A3	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/blanco Blanco/Color: Balance entre el canal blanco y el mix RGB Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta al canal blanco) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	
	41656	DALI Lin* DT6 RGB/W+iW SA		DALI/5ch/Dim,RGB/W+W{Evolution}{OHI,HWTemp,Daylight}	DALI DT6 RGB/W con un canal Blanco adicional. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco/Color + Slider dedicado para el canal Blanco adicional independiente del regulador principal. Direccionamiento DALI automático. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0. Rojo: dirección A0 Verde: dirección A1 Azul: dirección A2 Blanco (Slider Blanco/color): dirección A3 Blanco (Slider independiente): dirección A4	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/blanco (A3) Blanco: Regulación del canal blanco independiente (A4) Blanco/Color: Balance entre el canal blanco (A3) y el mix RGB Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta a los canales blancos) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	
DALI DT8	41657	DALI Lin* DT8 Dim to Warm BC		DALI/DT8/Dim{Warm Cool}{OHI,HWTemp}	DALI DT8 Dim to Warm. Broadcast. Un único slider controla tanto la intensidad como la temperatura del color. La luz se vuelve más cálida a niveles bajos de regulación y más fría a niveles altos. Curva de regulación lineal. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC	
	41658	DALI Lin* DT8 TW 1.8-3K BC		DALI/DT8/Dim,TW{OHI,HWTemp,Daylight}	DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación lineal. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC Temperatura de color: Mezcla cálido (1800K) / frío (3000K)	
	41659	DALI Lin* DT8 TW 3-5K BC		DALI/DT8/Dim,TW{OHI,HWTemp,Daylight}	DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación lineal. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC Temperatura de color: Mezcla cálido (3000K) / frío (5000K)	
	41660	DALI Lin* DT8 TW 1-10K BC		DALI/DT8/Dim,TW{OHI,HWTemp,Daylight}	DALI DT8 Tunable white. Broadcast. Curva de regulación lineal. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC Temperatura de color: Mezcla cálido (1000K) / frío (10000K)	



	41661	DALI Lin* DT8 RGB BC		DALI/DT8/Dim,RGB{OHI,HWTmp,Daylight}	DALI DT8 RGB. Broadcast. Curva de regulación lineal. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: regulación de los canales rojo/verde/azul Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	
	41662	DALI Lin* DT8 RGB/W BC		DALI/DT8/Dim,RGB/White [Evolution] {OHI,HWTmp,Daylight}	DALI DT8 RGB/W. Broadcast. Curva de regulación lineal. Control del balance Blanco/Color. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: Regulación de los canales rojo/verde/azul/blanco Blanco/Color: Balance entre el canal blanco y el mix RGB Color: Mezcla rojo/verde/azul Saturación de color: Grado de pureza del color actual (no afecta al canal blanco) Paleta: Mezcla rojo/verde/azul (horizontal) + saturación (vertical) Colores guardados: Hasta 10	
	41663	DALI Lin* DT8 XY BC		DALI/DT8/Dim,XY [Evolution] {OHI,HWTmp,Daylight}	DALI DT8 XY. Broadcast. Curva de regulación lineal. La salida AUX se activa cuando la regulación es >0.	Regulador: BC X: Color basado en la coordenada "x" Y: Color basado en la coordenada "y" Paleta XY: Mezcla rojo/verde/azul basado en las coordenadas "x,y"	
Misc.	41664	Light Sensor		Sensor{OHI,HWTmp,Daylight}	Perfil de sensor lumínico. No aparece en la pestaña de lámparas.	-	Aparece en la pestaña "Sensores".

** Perfil predeterminado de fábrica.

Información adicional

Resumen de algunos términos y abreviaturas que se han utilizado a lo largo del documento.

Abreviación:	Descripción:
A0, A1, A2, ...	DALI short address / Dirección corta DALI.
G0, G1, G2, ...	DALI group address / Dirección de grupo DALI.
BC	Broadcast.
SA	Short Address / Dirección corta.
Lin*	Curva de regulación lineal optimizada.
Log	Curva de regulación logarítmica.
AUX	Salida de colector abierto referenciada a DA(0V)



Historial de revisiones

Fecha:	Versión:	Descripción:
07/05/2024	1.0	Publicación inicial.
15/04/2025	1.1	Nuevos perfiles para hardware V2.