

Modelo:	MW-0314 Kit de Tornillos para carril Din
Fecha:	8-3-10
Nº Doc.	Revisión 1.0

El kit de Tornillos para montaje en carril Din de las fuentes de rejilla de MEANWELL se usa para fijar las escuadras DRL-01, DRL-02, DRL-03 ó DRL-03A a carril Din junto con los clips de montaje DRP-02 ó DRP-03.

El Kit de Tornillos se compone:

2 Tornillos de T4 x 6 ISO de cabeza plana. Largo 0,9 cm. Ancho de la cabeza 0,75 cm

2 Arandelas 4 x 3. Diámetro exterior 0,8 cm. Diámetro interior 0,45 cm

Estos sirven para fijar las escuadras al clip de sujeción.

3 Tornillos T3 x 6 ISO de cabeza oval. Largo 0,6 cm. Diámetro 0,3 cm. Diámetro de la cabeza 0,55 cm.

3 Arandelas de 4 x 3. Diámetro exterior 0,6. Diámetro interior 0,4 cm.

Estos se usan para fijar la escuadra a la fuente de alimentación.

Par de apriete máximo 8 Newtons/cm.

Asegúrese de que el tornillo no excede la longitud especificada para cada modelo, ya que podría perforar la placa base de la fuente de alimentación y dañarla. Si usa los tornillos suministrados en nuestro kit, utilícelos siempre en conjunto con las arandelas proporcionadas.

El Kit de Tornillos viene suministrado de forma individual en una bolsita transparente tipo ZIP.

